



SENSORE DI LUMINOSITA' SPECIFICHE TECNICHE P/N 01335-1910-00

Il sensore di luminosità è in grado di rilevare la luminosità di dell'ambiente in cui è collocato e attivare un automatismo o uno scenario se previsto.

- Protocollo Z-Wave
- Frequenza di trasmissione 868.42 MHz
- Grado di protezione: IP44
- Portata del segnale: 30 m in campo aperto
- Alimentazione: 3 batterie AA (non incluse)
- Durata delle batterie: circa 2 anni (in base alle impostazioni dell'utente)
- Lux max/min rilevati: 0 ~ 3000 LUX
- Range di errore: >1000LUX \pm 320 LUX; <1000 LUX \pm 200 LUX
- Unità di misura luce: LUX
- Dimensione 90 (A) x 90 (L) x 37 (P) mm

Contenuto della confezione

- 1 Sensore di luminosità.
- 1 Kit di fissaggio a parete.
- 1 Manuale di istruzioni.

