

Multi sensore 4 in 1 (movimento, temperatura, umidità e luminosità)

Scheda Tecnica P/N 01335-1902-00 - rev. 1 del 28/12/2020

Il multi sensore 4 in 1 permette di gestire 4 diverse funzionalità: movimento, temperatura, umidità e luminosità.

Se incluso nel sistema di domotica MyVirtuoso Home, il sensore potrà comunicare direttamente con l'applicazione dedicata MyVirtuoso Home ES, inviando notifiche di allarme o report in tempo reale di alcune delle funzioni monitorate.

Grazie a MyVirtuoso Home si potranno creare automatismi che verranno messi in atto nel momento in cui il sensore rileva qualche anomalia nell'ambiente in cui è posizionato.

Il 4 in 1 è dotato di una staffa di fissaggio che permette la sua installazione su ogni tipo di superficie utilizzando i tasselli in dotazione o il biadesivo presente nella confezione.

La vita delle batterie dipende dal contesto d'utilizzo e dalla configurazione della frequenza di report ma può arrivare anche a 2 anni di durata.

Esso può essere alimentato sia a batteria sia tramite cavo MicroUSB Type B.



Multi sensore 4 in 1 (movimento, temperatura, umidità e luminosità)

Scheda Tecnica P/N 01335-1902-00 - rev. 1 del 28/12/2020

Caratteristiche

Protocollo: Z-Wave.

Alimentazione: 2 batterie CR123A, MicroUSB Type B.

Distanza di rilevazione: 12 m.

Angolo di rilevazione: 120°.

Rilevamento temperatura: 0-40°C.

Rilevamento umidità: 0-85%.

Rilevamento luminosità: 0-3.000 Lux.

Tamper: Sì

Portata wireless: circa 30m.

Protezione: IP21.

Fissaggio: con tasselli o biadesivo.

Dimensioni: 45 x 45 x 48 mm.

Certificazione wireless: Z-Wave Plus.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl

V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)

info@smartdhome.com

Rev. 12/2020