

## Multisensore 6 in 1

Scheda Tecnica P/N 01335-1904-00 - rev. 1 del 10/03/2023

Il Multisensore 6 in 1 permette di gestire 6 diverse funzionalità: movimento, luminosità, vibrazione, temperature, UV e umidità. Se incluso nel sistema di domotica MyVirtuoso Home, il sensore potrà comunicare direttamente con l'applicazione dedicata, inviando notifiche di allarme o report in tempo reale di alcune delle funzioni monitorate. Grazie a MyVirtuoso Home si potranno creare automatismi che verranno messi in atto nel momento in cui il sensore rileva qualche anomalia nell'ambiente in cui è posizionato.



### Caratteristiche

<b>Alimentazione</b>	Micro USB (incluso), 2 batterie CR123A (1 anno di vita della batteria) oppure 1 batteria CR123A (posizionata nello slot 1, durata del funzionamento minore)
<b>Protocollo</b>	Z-Wave
<b>Frequenza di trasmissione</b>	868,4 Mhz
<b>Distanza di rilevamento</b>	2 ~ 10 m
<b>Angolo di visuale</b>	360°
<b>Temperatura rilevata</b>	0°C ~ +40°C
<b>Umidità rilevata</b>	8% ~ 80%
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-10°C ~ 40°C
<b>Luminosità rilevata</b>	0 ~ 30.000 lux
<b>Range</b>	30 m in campo aperto



## Multisensore 6 in 1

Scheda Tecnica P/N 01335-1904-00 - rev. 1 del 10/03/2023

---

**Dimensioni**

60 x 60 x 40 mm



**SmartDHOME**

SmartDHOME Srl  
Viale Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)  
[info@smartdhome.com](mailto:info@smartdhome.com)