

Dispositivo qualità ambiente 9 in 1

Manuale di istruzioni



www.myvirtuosohome.com
www.smartdhome.com

SmartDHHOME

Sommario

1.	INTRODUZIONE	<i>pag. 3</i>
2.	DESCRIZIONE E SPECIFICHE PRODOTTO	<i>pag. 4</i>
3.	CONTENUTO CONFEZIONE	<i>pag. 4</i>
4.	MONTAGGIO	<i>pag. 5</i>
5.	FUNZIONAMENTO	<i>pag. 5</i>
6.	INCLUSIONE/ESCLUSIONE	<i>pag. 5</i>
7.	SMALTIMENTO	<i>pag. 6</i>
8.	GARANZIA	<i>pag. 6</i>

1. INTRODUZIONE

SmartDHOME vi ringrazia per aver scelto questo dispositivo multisensore 9 in 1 per l'automazione degli impianti. Il presente dispositivo è certificato Z-Wave ed è compatibile con i gateway della linea MyVirtuoso Home.

2. DESCRIZIONE E SPECIFICHE PRODOTTO

Il sensore qualità ambiente 9 in 1 MyVirtuoso Home è quanto di più completo si possa desiderare per monitorare la qualità dell'aria nella propria abitazione, negli uffici e in tutti gli edifici in cui si trascorre la maggior parte della giornata. È in grado di tener traccia dei livelli di temperatura, CO₂, inquinamento sonoro, intensità della luce, umidità, composti organici volatili, particolato, presenza di persone e di fumo.

<i>Alimentazione elettrica:</i>	12 VDC
<i>Dissipazione energetica:</i>	< 3 W
<i>Ambiente di funzionamento:</i>	- 20 60°C, <99% umidità relativa
<i>Installazione:</i>	Da muro
<i>Range temperatura misurata:</i>	0°C – 50°C
<i>Range umidità misurata:</i>	0%RH - 99%RH
<i>Range PM2.5 misurato:</i>	0 - 500 µg/m ³
<i>Range CO2 misurato:</i>	0 - 5000 ppm
<i>Range VOC misurato:</i>	0 - 64000 ppb
<i>Range illuminazione misurata:</i>	0 - 40000 Lux
<i>Range suoni misurati:</i>	30 – 100 dB
<i>Angolo rilevazione movimento:</i>	120°
<i>Protocollo:</i>	Z-Wave

3. CONTENUTO CONFEZIONE

1 dispositivo qualità ambiente 9 in 1

1 Manuale di istruzioni

4. MONTAGGIO

1. Rimuovere la placca di metallo sul retro del dispositivo e fissarla con delle viti alla scatola di installazione.
2. Collegare l'alimentazione, dopodiché riposizionare il dispositivo sulla placca (si fisserà magneticamente).

5. FUNZIONAMENTO

Una volta acceso, il display mostrerà le informazioni raccolte dal dispositivo. Tenendo premuto il tasto F1 presente sul lato del device per circa 2 secondi sarà possibile navigare in quattro diverse schermate:

- Dati raccolti dai 9 sensori interni al dispositivo;
- Schermata di inclusione/esclusione del dispositivo;
- Calibrazione dei sensori;
- Impostazioni di data e ora.

6. INCLUSIONE ED ESCLUSIONE

1. Impostare il gateway MyVirtuoso Home in modalità di inclusione/esclusione e accendere il dispositivo.
2. Scorrere fino alla schermata di inclusione/esclusione tramite il tasto F1, dopodiché premere rapidamente per 5 volte il tasto F2, finché l'icona  non diventa blu.
3. Tenere premuto il tasto F2 per impostare il dispositivo in modalità apprendimento. L'icona  che diventa blu indica che il processo di inclusione/esclusione è andato a buon fine.

7. SMALTIMENTO

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

8. GARANZIA

Visita il link per informazioni sulla garanzia:

<http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-e-riparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:

<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un ticket online, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl

www.smartdhome.com

info@smartdhome.com